

WP1/KIT WP1-JTV

Programador autónomo para una estación
El programador más compacto y potente

- Programador autónomo: funciona con una pila alcalina de buena calidad como Varta, tipo 6AM6 (estándares internacionales) o tipo 6LR61 (estándares europeos). Pila no incluida
- Completamente resistente a la humedad y a las duras condiciones climáticas, certificación IP68: 100% estanco y completamente sumergible.
- Disponible en un kit ya montado para instalación más rápida

CARACTERÍSTICAS

- **Fácil de instalar y de programar**
 - Se puede encajar fácilmente en un solenoide de impulsos Rain Bird.
 - Pantalla LCD con programación fácil de entender, programación basada en iconos
 - Teclado de 3 teclas para una programación simple e intuitiva
 - Arranques manuales con tiempo de riego ajustable y muestra en pantalla el tiempo de riego restante en pantalla

• **Ahorro de agua**

- Función de control del aporte del agua, que permite ajustar los tiempos de riego desde 0 al 200%
- Posibilidad de desactivar el sistema durante un periodo específico (de 1 a 15 días) con arranque automático (Rain Delay)
- En caso de lluvia, el programa de riego se detiene automáticamente, si se conecta a un sensor

• **Funcionamiento fiable**

- Programador electrónico
- Funciona con los solenoides de impulsos utilizados por el sistema TBOS
- Icono en pantalla de nivel bajo de pila



Pluviómetro RSD-Bex.



ESPECIFICACIONES

8 arranques por día y por programa
 Calendarios de programación:
 - semanal 7 días
 - ciclos días pares
 - ciclos días impares, con o sin día 31
 - cíclico 1 hasta 15 días
 Número de estaciones: 1
 Tiempo de riego: desde 1 minuto hasta 12 horas en pasos de 1 minuto
 Rango de temperaturas de funcionamiento: -20° a 70°C
 Máxima presión de funcionamiento: 10 bar
 Consultar la página de la JTV para las especificaciones de la válvula

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Funciona con 1 pila alcalina de 9V
 Compatible con todas las válvulas Rain Bird equipadas con solenoides de impulsos Rain Bird.
 Distancia máxima entre el programador y el solenoide utilizando cable de 1,5 mm²: 30 m.
 Puede conectarse directamente al pluviómetro RSD-BEx.

DIMENSIONES

Alto : 10,3 cm.
 Ancho : 6,3 cm.
 Profundidad : 9,0 cm

MODELOS

WP1 (Ref.: J9VP01): programador de una estación (9V)
 Kit WP1-JTV (Ref.: JWPKIT): programador de una estación (9V) con solenoide de impulsos y válvula JTV



Kit WP1-JTV

PROGRAMADORES AUTÓNOMOS